



Montagehandleiding noodverlichting inbouw

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

- LED noodverlichting inbouw (DP-5WLLIC NM-P24)
- 230V~50Hz
- Plafondmontage / inbouw
- Beschermingsklasse I
- Gatmaat 60 mm
- Wordt ingeschakeld bij het wegvallen van de netspanning
- Test knop ingedrukt houden om in de noodstand te komen. Bij loslaten van de knop komt het armatuur terug in begin stand.

Itemnr.	Wattage min / max	Batterij output lumen	Lichtkleur	Dim- baar	Batterij type	Oplaadtijd	Gebruikstijd bij nood	Power- factor	IP waarde	Afmetingen Diameter x Diepte
27530	0.5 W / 2.5 W	240 lumen	6000K	Nee	Li-FePo4 3.2V 3000 mAh	24 uur	minimaal 3 uur	0.4	IP40	Ø70 mm x 55 mm Inbouwdiepte 60 mm

Waarschuwing

- Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een erkend elektricien / installateur of iemand met voldoende kennis van elektrotechniek en ervaring met het aansluiten van elektrotechnische installaties.
- De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie-instructies vermeld in deze handleiding.
- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen aan het armatuur.
- Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het armatuur is uitgesloten van garantie.

Installatie instructies

1. Schakel de stroomvoorziening uit voordat u het armatuur monteert. Maak een gat ter grootte van Ø60 mm in het plafond om het inbouwarmatuur te kunnen plaatsen (fig. 1).
2. Verwijder de kap (fig.2) van het armatuur door met een schroevendraaier aan beide zijken de vergrendeling in te drukken. Als de kap verwijderd is kan de stroomkabel worden aangesloten op het aansluitblok.
3. Trek de stroomkabel door het gat in het plafond.
4. Sluit de stroomkabel aan volgens onderstaand aansluitschema (fig.3).

L = Fase = Bruin
N = Nul = Blauw
E = Aarde = Geel / groen

5. Sluit de lamp en de batterij aan op de led-module (fig. 4).
6. Geleid nu de batterij en de led-module door het gat in het plafond. Buig vervolgens de veerklemmen van het spotje omhoog en duw deze in het gat, installatie afgerond.
7. Schakel de stroomvoorziening in en controleer of het groene indicatie lampje (LED) brandt.
8. De accu is nog niet volledig opgeladen daardoor zal de brandduur nu te kort zijn. Pas na volledig geladen accu is de brandduur van het armatuur 3 uur bij nood = wegvallen van de netspanning. Om het armatuur definitief ingebruik te nemen moet de batterij helemaal opgeladen zijn (24 uur).

Veiligheidsinstructies

1. Zorg ervoor dat het armatuur voldoende ruimte heeft in het plafond en verdeel de led-module en batterij op de plafondplaat.
2. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld voordat het armatuur wordt geïnstalleerd.
3. Bij beschadigingen/defect aan de stroomkabel laat deze vervangen door een erkend installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring.
4. Indien de brandduur niet langer voldoet aan de wettelijke voorgeschreven tijd dan dient de batterij te worden vervangen. Zie specificaties op de batterij voor juiste voltage en miliampere. De batterij dient na 4 jaar te worden vervangen. Schrijf de installatie datum op de batterij.

1 Boor een gat met een diameter van 60 mm in het plafond.	2 Open de kap d.m.v. een schroevendraaier.	3 Trek de stroomkabel door het gat en verbind met het aansluitblok.
4 Sluit de lamp en de batterij aan op de led-module.	5 Geleid de led-module en de batterij door het gat in het plafond.	6 Plaats als laatste de lamp in het plafond door de veerklemmen omhoog te duwen en in het gat te plaatsen.
Installatie is klaar. Test of alles werkt.		



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive
2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive
2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive
2011/65/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.