



## LED DUO DIMMER INBOUW / INSTRUCTIES


Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

- Afdekplaat wit/wit meegeleverd.
- Geschikt voor dimbare led lampen.

Itemnr.	Fabrieksnr.	Voltage	Max. wattage led lamp	Min. wattage led lamp	Dim methode	Afmetingen L x B x D
54194	EU-TP100	230V ~ 50Hz	100W	5W	Fase afsnij dimmer	70 x 70 x 43 mm

Fig. 1



Helderheid aanpassen min / max.

LED duo dimmer is geschikt voor oude en nieuwe installaties. Voorzien van beveiliging tegen overbelasting, piekbelasting, kortsluiting & oververhitting. Soft-start voor lamp een driver (geen piekspanning). Tweedraads aansluiting, geen nul- of aardedraad nodig. Deze dimmer is niet voorzien van een wissel / wissel functie.

### Waarschuwing!

Bij overbelasting van maximaal toegestane wattage (vermogen) zal de dimmer worden uitgeschakeld.

1. Schakel de stroomvoorziening uit tijdens installatie. Ook tijdens onderhoud de stroomvoorziening uitschakelen.
2. De dimmer mag alleen worden geïnstalleerd door een erkend elektriciën / installateur of iemand met voldoende kennis van elektrotechniek en ervaring met het aansluiten van elektrotechnische installaties. Aansluitschema zie fig. 2.
3. De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie-instructies vermeld in deze handleiding.
4. Zorg ervoor dat de spanning niet per ongeluk ingeschakeld kan worden tijdens montage.
5. Gebruik uitsluitend geïsoleerd gereedschap!

### Optimaal dimbereik / helderheid

Om de dimmer optimaal te laten functioneren, is het mogelijk om de helderheid min. / max. aan te passen. Fig. 1.


### Minimum

Druk op de aan/uit knop om de dimmer in te schakelen. Als de lamp aan is kan je d.m.v. een mini schroevendraaier de helderheid aanpassen. Draai met een mini schroevendraaier de knop helemaal naar links. Als de lamp onstabiel wordt draai dan de knop weer iets naar rechts tot de lamp stabiel is. Fig. 1.


### Maximum

Druk op de aan/uit knop om de dimmer in te schakelen. Als de lamp aan is kan je d.m.v. een mini schroevendraaier de helderheid aanpassen. Draai met een mini schroevendraaier de knop helemaal naar rechts. Als de lamp onstabiel wordt draai dan de knop weer iets terug naar links tot de lamp stabiel is. Fig. 1.

Fig. 2



### Symbolen



= lamp



= Lamp aansluiting

L

= L (fase) = bruine draad



Niet geschikt voor vochtige ruimtes.



Alleen voor binnengebruik.



Geschikt voor binnengebruik.



Bij defect niet zelf repareren. Informeer bij een erkend elektriciën of installateur.



De dimmer mag alleen worden geïnstalleerd door een erkend elektriciën / installateur of iemand met voldoende kennis van elektrotechniek en ervaring met het aansluiten van elektrotechnische installaties.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU - ERP 874/2012

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.