



Led portiekarmatuur handleiding & instructies

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

- Polycarbonaat kap / behuizing.
- 230V~50Hz.
- Opwarmtijd <1 seconde.
- Led type: SMD2835

Itemnr.	Omschrijving	Lumen	Levensduur	Lichtkleur	Schakelcycli	Dimbaar	Afmetingen L x B x D in mm	Lichtstraalhoek	Wattage	Powerfactor	CRI	IP waarde
27187	Led portiekarmatuur DP-641LD	235 lm	20.000 u	4000 K	10.000 x	Nee	352 x 110 x 64 mm	120°	5 W	0.8	RA70	IP65

INSTRUCTIES

1. Voor veilig gebruik van dit armatuur moet de gebruiker deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig hebben gelezen en begrepen.
2. Voordat het armatuur wordt geïnstalleerd zorg ervoor dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld om letsel te voorkomen ten gevolge van elektrische schok.
3. Bij onderhoud aan het armatuur, tevens de stroomvoorziening uitschakelen.
4. Geschikt voor buitengebruik.
5. Als het armatuur gedeeltelijk of geheel defect is NIET meer gebruiken.
6. Dit armatuur moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur / elektriciën of iemand met voldoende kennis en ervaring.
7. Voordat de bevestigingsgaten in het oppervlak worden aangebracht, controleer of er geen obstakels zijn verborgen onder het montageoppervlak, zoals leidingen of kabels.
8. Het portiekarmatuur moet zo worden geplaatst dat er minstens 0.5 meter tussen het armatuur en het te verlichten oppervlak is.
9. Niet monteren op oppervlakken die vochtig, net geveerd of anderszins elektrisch geleidend kunnen zijn.
10. Dit armatuur is geschikt voor een permanente installatie.
11. Gebruik een installatiekabel voor buitengebruik.
12. Bij het aansluiten van de bekabeling zorg ervoor dat de klemmen goed zijn vastgedraaid en dat er geen delen van de draden uitsteken.
13. Controleer of de klemmen zijn vastgezet op de geleiders en niet op de isolatie.
14. Buiten bereik van kinderen houden.
15. Nadat u de installatie heeft voltooid, zorg ervoor dat de verbinding is gecontroleerd en getest.
16. De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie instructies vermeld in deze handleiding.

INSTALLATIE

1. Kies een geschikte locatie voor het plaatsen van het armatuur, met inachtneming van de bovengenoemde punten.
2. Het LED portiek armatuur is alleen geschikt voor vaste montage.
3. Gebruik de uitsparingen/schroefpunten aangegeven in de bodemplaat voor het vastzetten van het armatuur.
Niet boren in de printplaat of de kap.
4. Bevestig de uiteinden van de kabel op de juiste manier in een kabeldoos:

Fase = L = Bruin
Nul = N = Blauw

5. Schakel de stroom in en test het LED portiek armatuur.

ONDERHOUD

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om het armatuur schoon te maken.
Gebruik een zachte licht vochtige doek om het armatuur schoon te maken.

WAARSCHUWING!

De lichtbron van het armatuur kan niet worden vervangen. Als de lichtbron defect is dient u het gehele armatuur te vervangen.



Voorom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Lichtbron is NIET dimbaar.



Beschermingsklasse II



Beschermd tegen waterstralen. Geschikt voor buitengebruik.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.