



Aardlekschakelaar System pro M compact FX202 A-40/0.03 Aardlekschakelaar 2P A type 30 mA

FX202 A-40A/0.03

2CSF202165R1400

Generated on 26-2-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CSF202165R1400
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	FX202 A-40A/0.03
Omschrijving	FX202 A-40/0.03 Aardlekschakelaar 2P A type 30 mA De aardlekschakelaars van de serie FX200 bieden bescherming voor personen en installaties tegen foutstroom naar aarde. FX200 maakt deel uit van het FlexLine-portfolio.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8012542416852
Netto gewicht	200 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 126,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	200 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	94 x 80 x 41 Millimeter
CBS nummer	85363030

Specificaties

Aantal polen:	2
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. (meet)stroom (ampère):	40
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Montagewijze:	DIN-rail
Type lekstroom:	A
Selectieve bescherming:	Nee
Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):	6
Stootstroomvastheid (kiloampère):	0.25
Frequentie:	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk:	Nee
Spanningstype:	AC
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Kortstondigvertraagd type:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Breedte in module-eenheden:	2
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Vervuilingsgraad:	2
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Explosieveilig:	Nee
Verliesvermogen (watt):	4.5
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7035
Kleur:	Grijs
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	35

Specificaties

Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	85
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	69

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

