



## Digitale energiemeter (KWH) / handleiding & instructies.

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

- Min. stroomverbruik display: 0.1W
- Meet stroom nauwkeurigheid: +/-1% or +/- 1W (0-3680W).
- Stroom nauwkeurigheid: +/-1%
- Min. stroom voor display: 0.01KWH
- Weergave: Toenemende hoeveelheid stroom: 0.00-9999.99KWH
- Weergave: Prijsklasse: 0.00-9999
- Standby stroomverbruik: <0.5W
- Gebruik bij max. temperatuur tussen: 5° tot +40°C

Itemnr.	Omschrijving	Fabrieks nummer	Belastbaar tot	Voltage	Beschermingsklasse	Afmetingen L x B x D in mm	Schakelbaar per	IP waarde
30199	Digitale energiemeter (KWH)	EMG-7	3680W	230V~50Hz	I (geaard)			20



UP  
SET  
MODE

**Attentie!** Lees de instructies aandachtig door voor dat u de meter ingebruik neemt en er elektrische apparaten op gaat aansluiten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats als referentie.

### Waarschuwing!

Verbind nooit meerdere meters met elkaar! Houdt de meter nooit onder water of in andere vloeistoffen. Alleen geschikt voor binnengebruik.

### Belangrijk!

Verbind geen apparaten met de meter waarvan de maximale stroomvoorziening boven de 16Ampère is. Als het apparaat wat u wilt meten de waarde van het vermogen(Wattage) van de meter overschrijdt, dan mag u het apparaat niet op deze meter aansluiten. Door verkeerd gebruik van deze meter en het niet zorgvuldig omgaan met de mogelijkheden van deze meter kan risico's voortbrengen zoals ongelukken of zelfs brand. Verzeker uzelf ervan dat de stekker van elk willekeurig apparaat wat u wilt aansluiten volledig in het stopcontact van de meter is aangebracht. Mocht u de meter willen schoonmaken, verwijder de meter eerst uit het stopcontact en maak deze schoon met een droge doek.

### Functieknoppen

1. **MODE:** Aanpassen gegevens en weergave op het display.
2. **SET:** Aanpassen prijsgegevens in combinatie met **UP** knop.
3. **UP:** Combineren van prijsgegevens samen met de **SET** knop.

### Algemene functies

1. Weergave netspanning.
2. Weergave geheugen en de toenemende hoeveelheid stroom.
3. Weergave totale kosten stroomverbruik en opgeslagen gegevens.

### De display gegevens

Druk op de MODE knop en het display laat de volgende gegevens zien:

W→KWh → PRICE → COST/KWH  
↑ \_\_\_\_\_ ↓

1. Plaats de stekker v/h apparaat in het stopcontact van de meter. De meter zal het stroomverbruik v/h apparaat weergeven.
2. Druk op de MODE knop en laat deze vervolgens weer los, de meter zal het totaal KWh weergegeven.
3. Druk op de MODE knop en laat deze vervolgens weer los, de meter zal het totaal aan verbruikte stroom weergeven.
4. Druk nogmaals op de MODE knop en laat deze vervolgens weer los en de meter geeft de kosten per KWh weer.

### Instellen van de KWH/prijs, kosten.

1. Druk op de SET knop tijdens de COST/KWh weergave, de eerste invoer COST/KWh knippert. Druk op de UP knop om te bevestigen.
2. Druk opnieuw op de SET knop en laat deze weer los, de tweede invoer COST/KWh knippert. Druk op de UP knop om te bevestigen.
3. Druk opnieuw op de SET knop en laat deze weer los, de derde invoer COST/KWh knippert. Druk op de UP knop om te bevestigen.
4. Druk opnieuw op de SET knop en laat deze weer los, de vierde invoer COST/KWh knippert. Druk op de UP knop om te bevestigen.
5. Druk opnieuw op de SET knop en laat deze weer los, het oorspronkelijke invoer punt knippert. Druk op de UP knop om te bevestigen.

### Gegevens wissen

Druk op de MODE knop en houdt deze 5 seconde ingedrukt, alle ingevoerde gegevens zullen worden gewist.



Niet meerdere meters met elkaar verbinden!

230V ~ 50Hz / 16A  
Max. 3680 watt



Beschermings-  
klasse I /  
geaard.



Stofdicht. Geschikt voor binnengebruik.  
Niet geschikt voor buitengebruik en  
vochtige ruimtes.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave-en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive  
2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive  
2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive  
2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.