

Handleiding | Manual | Handbuch | Manuel



90mm spots

*Led inbouwspot kleine inbouwdiepte IP54,
CCT 2700K/3000K/4000K, rond, 90mm*

*Led recessed spotlight small recessed depth
IP54, CCT 2700K/3000K/4000K, round, 90mm*

*Led-Einbaustrahler kleine Einbautiefe IP54,
CCT 2700K/3000K/4000K, rund, 90mm*

*Spot encastré à leds petite profondeur IP54,
CCT 2700K/3000K/4000K, rond, 90mm*



EcoDim B.V.
Dr. Huber Noodtstraat 89
7001 DV, Doetinchem, Netherlands
(Imported by NJ Trading BV.)
Made in China
—
www.ecodim.nl

Simplified EU Declaration of Conformity:

We, EcoDim B.V., hereby declare that this product conforms to the directives applicable from the European Union. The full text of the EU Declaration of Conformity can be consulted at the following internet address:

<https://www.ecodim.nl/nl/service/ecodim-certificering>

Vereenvoudigde EU- Conformiteitsverklaring:

Hierbij verklaren wij, EcoDim B.V., dat dit product conform is met de richtlijnen die vanuit de Europese Unie gelden. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<https://www.ecodim.nl/nl/service/ecodim-certificering>

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE:

Nous, EcoDim B.V., déclarons par la présente que ce produit est conforme aux directives applicables de l'Union européenne. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE peut être consulté à l'adresse Internet suivante :

<https://www.ecodim.nl/nl/service/ecodim-certificering>

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung:

Wir, EcoDim B.V., erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den geltenden Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse eingesehen werden:

<https://www.ecodim.nl/nl/service/ecodim-certificering>

Specificaties

- ✓ Inbouwdiepte (66mm)
- ✓ IP54 (spatwaterdicht/plensdicht)
- ✓ Dimbaar tot 5%
- ✓ Goede lichtverdeling (60°)
- ✓ COB-chip & Reflectietechniek
- ✓ Hoge kleurechtheid (CRI90)
- ✓ 90% besparing
- ✓ Incl. trafo (aan te sluiten op 220-240VAC)
- ✓ 2 jaar garantie

Specifications

- ✓ Recessed depth (66mm)
- ✓ IP54 (splash proof/flood proof)
- ✓ Dimmable up to 5%
- ✓ Good light distribution (60°)
- ✓ COB chip & Reflective Technology
- ✓ High color fastness (CRI90)
- ✓ 90% savings
- ✓ Incl. transformer (can be connected to 220-240VAC)
- ✓ 2 years warranty

Specifications

- ✓ Versenkte Tiefe (66mm)
- ✓ IP54 (spritzwassergeschützt)
- ✓ Dimmbar bis zu 5%
- ✓ Gute Lichtverteilung (60°)
- ✓ COB-Chip & Reflektierende Technologie
- ✓ Hohe Farbwiedergabe (CRI90)
- ✓ 90% Einsparung
- ✓ Inkl. Trafo (kann an 220-240VAC angeschlossen werden)
- ✓ 2 Jahre Garantie

Spécifications

- ✓ Profondeur d'encastrement (66mm)
- ✓ IP54 (résistant aux éclaboussures)
- ✓ Dimmable jusqu'à 5
- ✓ Bonne répartition de la lumière (60°)
- ✓ Puce COB et technologie de réflexion
- ✓ Rendu des couleurs élevé (CRI90)
- ✓ 90% d'économies
- ✓ Transformateur inclus (peut être connecté à 220-240VAC)
- ✓ Garantie de 2 ans

Let op:

- Het installeren van deze inbouwspots op een netstroom van 220-240V dient te worden uitgevoerd door een gediplomeerd vakman, rekening houdend met de nationale voorschriften. Zorg bij alle werkzaamheden dat de elektriciteit is uitgeschakeld.
- Installeer deze inbouwspot niet in instabiele plafonds, of plafonds van slechte kwaliteit.
- Zorg er altijd voor dat de driver/trafo tussen de 220V inputdraad en de inbouwspot zit.

Pay attention:

- Installation of these recessed spotlights on 220-240V mains power should be performed by a qualified professional, taking into account national regulations. When doing any work, make sure the electricity is turned off.
- Do not install this recessed spotlight in unstable ceilings, or ceilings of poor quality.
- Always make sure the driver/trafo is between the 220V input wire and the recessed spotlight.

ACHTUNG:

- Die Installation dieser Einbaustrahler an einem 220-240-V-Stromnetz sollte von einem qualifizierten Fachmann unter Berücksichtigung der nationalen Vorschriften durchgeführt werden. Vergewissern Sie sich, dass der Strom während aller Arbeiten abgeschaltet ist.
- Installieren Sie diesen Einbaustrahler nicht in instabilen Decken oder in Decken von schlechter Qualität.
- Vergewissern Sie sich immer, dass sich der Treiber/Trafo zwischen der 220-V-Eingangslleitung und dem Einbaustrahler befindet.

ATTENTION

- L'installation de ces spots encastrés sur un réseau 220-240V doit être effectuée par un professionnel qualifié, en tenant compte des réglementations nationales. Veillez à ce que l'électricité soit coupée pendant toute la durée des travaux.
- N'installez pas ce spot encastré dans des plafonds instables ou de mauvaise qualité.
- Assurez-vous toujours que le conducteur/trafo se trouve entre le fil d'entrée 220V et le spot encastré.



Geïnstalleerd in 6 stappen

Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent

- Stap 1** - Zaag/boor een gat in het plafond met een diameter van 90mm.
- Stap 2** - Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en trek de fase- en nuldraden (vaak bruin en blauw) door het gat.
- Stap 3** - Sluit de fase- en nuldraden aan op de L- en N-zijde van de driver (aangegeven op de driver/transformator).
- Stap 4** - Selecteer de lichtkleur van de inbouwspot met de schuifknop op de driver.
- Stap 5** - Druk de inbouwklemmen naar binnen en duw de inbouwspot in het zaaggat.
- Stap 6** - Als de inbouwspot correct geplaatst is, klemt hij zich vast aan het plafond.



Installed in 6 steps

Make sure you are well prepared

- Step 1** - Saw/drill a hole in the ceiling with a diameter of 90mm.
- Step 2** - Make sure the power is off and pull the phase and neutral wires (often brown and blue) through the hole.
- Step 3** - Connect the phase and neutral wires to the L and N sides of the driver (indicated on the driver/transformer).
- Step 4** - Select the light color of the recessed spotlight using the slider on the driver.
- Step 5** - Press the recessed terminals inward and push the recessed spotlight into the saw hole.
- Step 6** - When the recessed spotlight is correctly positioned, it clamps itself to the ceiling.



In 6 Schritten installiert

Stellen Sie sicher, dass Sie gut vorbereitet sind









- Schritt 1** - In die Decke ein Loch mit einem Durchmesser von 90mm sägen/bohren.
- Schritt 2** - Vergewissern Sie sich, dass der Strom ausgeschaltet ist, und ziehen Sie den Phasen- und den Nullleiter (oft braun und blau) durch das Loch.
- Schritt 3** - Schließen Sie die Phasen- und Nullleiter an die L- und N-Seiten des Treibers an (auf dem Treiber/Transformator markiert).
- Schritt 4** - Wählen Sie die Lichtfarbe des Einbaustrahlers mit dem Schieberegler am Treiber.
- Schritt 5** - Die Einbauklemmen nach innen drücken und den Einbaustrahler in das Sägeloch schieben.
- Schritt 6** - Wenn der Einbaustrahler richtig platziert ist, klemmt er sich selbst an der Decke fest.



Installé en 6 étapes

Assurez-vous d'être bien préparé

- Étape 1** - Scier/percer un trou de 90mm de diamètre dans le plafond.
- Étape 2** - Assurez-vous que le courant est coupé et tirez les fils de phase et de neutre (souvent marron et bleu) à travers le trou.
- Étape 3** - Connecter les fils de phase et de neutre aux côtés L et N de l'unité d'entraînement (marqués sur l'unité d'entraînement/transformateur).
- Étape 4** - Sélectionnez la couleur de la lumière du spot encastré à l'aide du curseur situé sur le pilote.
- Étape 5** - Pousser les bornes d'encastrement vers l'intérieur et faire glisser le spot encastré dans le trou de la scie.
- Étape 6** - Lorsque le spot encastré est correctement placé, il se bloque lui-même au plafond.



N-draad (Nuldraad, vaak blauw)
N-wire (Neutral wire, often blue)
N-Draht (Nullleiter, oft blau)
N-fil de fer (fil zéro, souvent bleu)

L-draad (Fasedraad, vaak bruin)
L-wire (Phase wire, often brown)
L-Draht (Phasenkel, oft braun)
L-fil de fer (fil de phase, souvent marron)

