



Automatische kabelhaspel handleiding & instructies

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:
Kinderbeveiliging.
Oververhittingsbeveiliging.
180° zwenkbaar.

De automatische kabelhaspel met H05VV-F kabel is uitsluitend bedoeld voor gebruik in droge binnenruimten.

Itemnr.	Omschrijving	Type	Spanning	IP	Max. belasting		Kabellengte totaal	Kabeltype
					opgerold	afgerold		
41280	Automatische kabelhaspel met muur- plafondbeugel	OXp-3B	230V ~ 50Hz	IP20	1400W	2000W	9 + 2 meter	H05VV-F 3 x 1.5 mm ²
41281	Automatische kabelhaspel met muur- plafondbeugel	OXp-11D	230V ~ 50Hz	IP20	1000W	3500W	15 + 2 meter	H05VV-F 3 x 1.5 mm ²
41282	Automatische kabelhaspel met muur- plafondbeugel neopreen	OXp-27D	230V ~ 50Hz	IP44	1000W	3500W	11 + 2 meter	H07RN-F 3 x 1.5 mm ²
41283	Automatische kabelhaspel met muur- plafondbeugel neopreen	OXp-28D	230V ~ 50Hz	IP44	1000W	3500W	22 + 2 meter	H07RN-F 3 x 1.5 mm ²

Inleiding

Lees voorafgaand aan het installeren van de haspel deze bedieningshandleiding volledig door. Berg de bedieningshandleiding zorgvuldig op en geef, indien nodig, deze door aan derden.

Bij levering inbegrepen

Controleer direct na het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn en of het apparaat geen gebreken heeft.

1 x Automatische kabelhaspel
2 x Muuranker

Montage

- Door middel van de geïntegreerde beugel kan de automatische kabelhaspel aan een muur worden bevestigd. Let er op dat de muur voldoende sterk is omdat er tijdens normaal gebruik aan de haspel getrokken wordt (gipswanden bijvoorbeeld zijn onvoldoende sterk en daardoor niet geschikt om deze haspel aan te bevestigen).
- Gebruik de beugel om de plek van de gaten af te tekenen op de muur.
- Boor de overeenkomstige gaten.
- De meegeleverde keilbouten zijn geschikt voor hardstenen / betonnen muren. Gebruik voor houten- of andere wanden daarvoor geschikte bevestigingsmaterialen, rekening houdend met de trekkracht die op de haspel uitgeoefend gaat worden tijdens normaal gebruik.

Werking

- Steek de stekker van de automatische kabelhaspel in het stopcontact.
- Sluit een verbruiker op het randaardestopcontact van de automatische kabelhaspel aan.
- De automatische kabelhaspel beschikt over kabelbeheer met oprol-automaat.
- Na elke halve omwenteling klikt de kabel vast, in deze positie zit de oprol-automaat vast.
- Voor het oprollen van de kabel trekt u aan de kabel tot de rustpositie wordt opgeheven (niet meer hoorbaar) en laat de kabel dan langzaam oprollen.
- **BELANGRIJK:** De trekkrachten zijn zeer sterk. Laat de kabel nooit ongecontroleerd oprollen. Houd het uiteinde van de kabel vast en leid het langzaam in de richting van de automatische kabelhaspel.

Oververhittingsbeveiliging

- De LED van de automatische kabelhaspel brandt rood en duidt daarmee aan dat er spanning op de kabelhaspel staat.
- Wanneer de oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd (56+/-5°C), gaat de LED uit.
- De automatische kabelhaspel kan na een bepaalde afkoeltijd weer in gebruik worden genomen door het indrukken van de rode knop.

Veiligheidsvoorschriften

- Alle installatie- en reparatiewerkzaamheden moeten door een erkende vakman worden uitgevoerd.
- De oververhittingsbeveiliging mag alleen worden vervangen door een component met dezelfde afmetingen en specificaties.
- Voor het op- en afrollen moeten de stekkers uit het stopcontact worden verwijderd.
- De maximale belasting (zie bovenstaande tabel) mag niet worden overschreden.

Onderhoud / Reiniging

BELANGRIJK: Let op dat de automatische kabelhaspel tijdens het reinigen niet onder spanning staat.

- Trek daarbij de randaardestekker van de automatische kabelhaspel uit het stopcontact.
- Voor het reinigen van de buitenzijde van de automatische kabelhaspel is een schone, droge doek voldoende.
- Let op dat de automatische kabelhaspel niet met vloeistof in aanraking komt die schadelijk zijn voor behuizing en kabels.

Elektrische apparaten milieuvriendelijk vernietigen! Elektrische apparaten behoren niet bij het huisvuil! Conform Europese richtlijn 2012/19/EG voor elektrische en elektronische apparaten moeten verbruikte elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde manier worden hergebruikt.

	Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.		
	Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.		
	Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.	Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.	Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.
Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.			