

## Handleiding led inbouwspot Miracle, dimbaar.

Lees de onderstaande instructies aandachtig door om ervoor te zorgen dat de montage op de juiste manier wordt uitgevoerd. Bewaar deze instructies.



| Item nr. | Model        | Kleur | Dimbaar | Lumen  | Power factor | Wattage | Kleur temperatuur | CRI | IP | Ambient temp. | Levensduur | Schakelcycli | Lichtstraalhoek | Gatmaat in mm | Afmetingen dia x H in mm |
|----------|--------------|-------|---------|--------|--------------|---------|-------------------|-----|----|---------------|------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 43470    | D9070-A1M-WW | wit   | Ja      | 400 lm | 0.9          | 6 watt  | 3000K             | 80  | 44 | -20/40°C      | 30.000 u   | 20.000 x     | 40°             | 68-73         | Ø81 x 79                 |
| 43471    | D9070-A1B-WW | zwart | Ja      | 400 lm | 0.9          | 6 watt  | 3000K             | 80  | 44 | -20/40°C      | 30.000 u   | 20.000 x     | 40°             | 68-73         | Ø81 x 79                 |
| 43472    | D9100-A1M-WW | wit   | Ja      | 600 lm | 0.9          | 9 watt  | 3000K             | 80  | 44 | -20/40°C      | 30.000 u   | 20.000 x     | 40°             | 90-95         | Ø103 x 91                |
| 43473    | D9100-A1B-WW | zwart | Ja      | 600 lm | 0.9          | 9 watt  | 3000K             | 80  | 44 | -20/40°C      | 30.000 u   | 20.000 x     | 40°             | 90-95         | Ø103 x 91                |

### Led inbouwspot Miracle, dimbaar.

#### Kenmerken

- Laag stroomverbruik.
- Lange levensduur.
- Dimbaar.
- Voltage: 230V ~ 50Hz.
- Beschermingsklasse II.

#### Aanwijzingen / Installeren

1. Schakel de stroomvoorziening uit voordat de ledspot wordt gemonteerd.
2. Laat de installatie van de ledspot alleen uitvoeren door een erkend installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring.
3. Boor of zaag een gat met de juiste diameter volgens bovenstaande tabel.
4. Open het afdekkapje en sluit de draden aan op de kroonsteen L = Bruin N = Blauw en plaats het afdekkapje terug.
6. Plaats de ledspot in het gat met beide veerklemmen naar boven gevouwen.
7. Druk de ledspot voorzichtig in het gat. Verzeker uzelf ervan dat de ledspot goed is bevestigd.
7. Buiten bereik van kinderen houden.
8. De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de instructies vermeld in deze installatiehandleiding.

#### Onderhoud

1. Schakel de stroomvoorziening uit voordat onderhouds- / schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd.
2. Gebruik een droge of licht vochtige doek voor het schoonmaken (géén chemicaliën of schoonmaakmiddelen gebruiken).

| <br><b>Gatmaat tabel.</b> | Itemnr. | Gatmaat     |
|---------------------------|---------|-------------|
|                           | 43470   | Ø68 - 73 mm |
|                           | 43471   | Ø68 - 73 mm |
|                           | 43472   | Ø90 - 95 mm |
|                           | 43473   | Ø90 - 95 mm |



Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Lichtbron is dimbaar.



Beschermingsklasse II dubbel geïsoleerd.



Spatwaterdicht. Geschikt voor rondom bad en beschutte plaatsen (buiten bijv. carport).



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Unie.  
 Getest volgens LVD 2014/35/EU.  
 Getest volgens EMC 2014/30/EU.  
 Getest volgens RoHS 2015/863/EU.  
 Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42