

DRIEHOEKSPOT / HANDLEIDING & INSTRUCTIES


Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

- Behuizing: geborsteld aluminium / wit / zwart.
- Spanning: 230V ~ 50Hz.
- Kabel / snoer: H03VV-F kabel 2 x 0,75 mm², 2 meter.
- Veiligheidsklasse II.

Itemnr.	Omschrijving	Kleur	Lumen	Levensduur	Lichtkleur	Schakelcycli	Dimbaar	Afmetingen L x B x D in mm	Wattage	Powerfactor	CRI	IP waarde
47170	Driehoekspot led	geborsteld aluminium	300 lm	20.000 uur	3000K	10.000	Nee	125 x 125 x 38	3W	0.5	>RA80	IP20
47171	Driehoekspot led	wit	300 lm	20.000 uur	3000K	10.000	Nee	125 x 125 x 38	3W	0.5	>RA80	IP20
47175	Driehoekspot led	zwart	300 lm	20.000 uur	3000K	10.000	Nee	125 x 125 x 38	3W	0.5	>RA80	IP20

Oppervlakte montage



A


Installatie

1. Schakel de spanning/stroom uit.
2. Verwijder de LED lamp uit de opbouw behuizing.
3. Monteer de opbouw behuizing op de voorbestemde plaats, volgens onderstaande tekening.
4. Voor inbouw montage kan de lichtbron met kabel worden gebruikt. Gatmaat is 54 mm. Ondergrond dient minimaal 12mm dit te zijn om de lichtbron in te bouwen.
5. Verbind de stroomdraden met het aansluitblok L = Bruin, N = Blauw.
6. Plaats de lamp terug in de behuizing of het voorgeoorde gat van 54 mm.
7. Schakel de stroom in en test of het armatuur / lichtbron werkt.

Waarschuwing

- Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een erkend elektricien / installateur of iemand met voldoende kennis van elektrotechniek en ervaring met het aansluiten van elektrotechnische installaties.
- Schakel eerst de spanning / stroom uit voordat het armatuur wordt geïnstalleerd.
- De lichtbron is niet vervangbaar. Bij schade of defect vervang het complete armatuur.
- Alleen geschikt voor binnengebruik.
- Niet geschikt voor montage op- of in licht ontvlambare ondergronden of materialen, niet gebruiken in ruimtes met soortgelijke omstandigheden.
- Kies zorgvuldig de montage locatie.
- Verzeker uzelf ervan dat het armatuur niet kan worden ingeschakeld tijdens het installeren.
- Als de lichtbron niet werkt, schakel de stroomvoorziening uit en demonteer de lichtbron (armatuur).
- Voorkom oogletsel, kijk of staar nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.

Inbouw montage




B

Onderhoud

- Zorg dat de spanning is uitgeschakeld. Gebruik een droge zachte doek om de verlichting schoon te maken.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

Spanning: 230V~50Hz



Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Lichtbron is NIET dimbaar.



Beschermingsklasse II



Stofdicht. Geschikt voor binnengebruik. Niet geschikt voor vochtige ruimtes.



Defect niet zelf repareren. Informeer bij een erkend elektricien of installateur.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.

Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.