

LED Driver 10W

LED-10



LED Driver 10 W met geïntegreerde dimmer voor één of meerdere LED-armaturen (150–700 mA) of LED-strips (12/24 V DC) tot 10 W. Het product kan draadloos worden bediend via de app of andere producten van Plejd.

- Dimbaar 1–100 %.
- Twee ingangen, voor bediening met bijvoorbeeld een pulsdrukker of bewegingssensor.
- Tijdfuncties, zoals een astronomische klok en weektimers.
- Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met een pulsdrukker.

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter de pulsdrukker/deksel of met een Mounting Clip, MNT-01 (niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.


Last (CC)

150 mA	1–4 W
350 mA	1–9 W
500 mA	1–10 W
700 mA	1–10 W

Last (CV)

12 V (DC)	0–8 W
24 V (DC)	0–10 W

Alleen gebruiken voor LED-lasten (DC).



NETSPANNING

230 V AC/50 Hz, max. 0,15 A

VERMOGEN IN STAND-BY

Energieverbruik zonder belasting (P_{no}): -
Standby energieverbruik (P_{sb}): 0,3 W
Netwerk Standby Energieverbruik Verbruik (P_{net}): 0,3 W

OTAAL PRODUCTGEWICHT

39 g

EFFICIENTIE OPGELEDEN

83 %

EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR

-20 tot +35 °C

AFMETINGEN

46x46x18 mm

KABELDOORSNEDE

Aansluitingen: 0,5–4,0 mm²

BEVEILIGING

Softwarematige
oververhittingsbeveiliging
Kortsluitbeveiliging

VERMOGENSFACTOR (PF)

0,6

UOOUT

3–28 V DC

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

DRAADLOOS BEREIK

Ca. 10 m binnen.
De mesh-technologie van Plejd
breidt het bereik uit doordat de
apparaten met elkaar kunnen
communiceren.

