

# ECO-DIM.07 WiFi



- ✓ WiFi
- ✓ Geschikt voor meeste WiFi smarthome app's (Tuya)
- ✓ Spraakondersteuning (via Amazon Alexa & Google Assistant/Home)
- ✓ 0-250W LED
- ✓ RLC (fase aan- en afsnijding)
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdek materiaal
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ 2-draads aansluiting (geen nuldraad of bypass vereist)
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met pulsschakelaar
- ✓ Doorverbinding fase draad mogelijk (dubbele L-poort)
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>MERK</b>             | EcoDim  |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>    | ECO-DIM.07-WIFI   |
| <b>VERMOGEN</b>         | 0-250W (RC) / 0-150W (RL) LED   |
| <b>VOLTAGE (INPUT)</b>  | 220-240VAC  |
| <b>DIMTECHNIEK</b>      | Fase aansnijding / RL / Leading edge / Triac<br>Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic |
| <b>BEDIENING</b>        | Druk/Draai en domotica systeem  |
| <b>PROTOCOL</b>         | WiFi  |
| <b>INBOUWMAAT IN MM</b> | 71 x 71 x 23m   |
| <b>GARANTIE</b>         | 2 jaar  |

## GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Gira
- ✓ JUNG
- ✓ Kopp
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ Niko
- ✓ PEHA

## GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- ✓ Google Assistant/ Home
- ✓ Amazon Alexa
- ✓ Nedis
- ✓ Trust
- ✓ Woox
- ✓ Hombli
- ✓ HomeyLux
- ✓ Calex
- ✓ Kruidvat
- ✓ LSC Smart connect (Action)